



TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Schweiz
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

PV AC FI/LS30mA/16A T23 GEN24

Anschlussfertige Generatoranschlusskästen Für jede Kundenanforderung die perfekte Lösung

Zwischen den Solarmodulen und dem Wechselrichter montiert sorgen Generatoranschlusskästen für eine Zusammenschaltung der erzeugten Ströme. Als optimales Verbindungs-, aber auch Schutzsystem. Das Angebot umfasst Lösungen für den Einsatz in Dachanlagen bis hin zu großen Solarparks. Je nach Ausführung enthalten die Kästen Reihenklemmen, Überspannungsschutz, Sicherungen, Lasttrennschalter und Lichtbogendetektoren.

Anschlusskasten für Not-Strom

bestehend aus:

1 Stk. FI/LS 30mA/16A

1 Stk. Steckdose Typ 23

1 Stk. Anschlusskabel 1.5m, 3x2.5mm²

alles eingebaut in Kunststoffgehäuse,

Masse HxBxT: 190x184x106 mm,

mit DIN-Ausschnitt 144mm

mit Wandhalterungen

Schutzart: IP65

mit 15cm, PE-Kabel 10mm², mit hellblauen Enden

Allgemeine Bestelldaten

Typ:	PV AC FI/LS30mA/16A T23 GEN24
Best.-Nr.:	56797
VPE:	1



PV AC FI/LS30mA/16A T23 GEN24

TARU AG
 Bohlstrasse 16
 8240 Thayngen
 Schweiz
 Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Breite	184 mm	Höhe	190 mm
Tiefe	106 mm	Gewicht	1400 g

Ausgänge DC (pro MPPT)

Anschlussart	#NV	Anzahl Ausgänge DC	-
--------------	-----	--------------------	---

Eingänge DC (pro MPPT)

Anschlussart	#NV	Anzahl Eingänge DC	-
Sicherung	keine Sicherungen		

Elektrische Eigenschaften DC

		$I_{sc} \text{ max. Ausgang} = I_{tot} \times 1.25$	
		Eingangsstrom; pro Eingang/total	
Bemessungsspannung	230V AC	$I_{IN} \text{ pro Eing/tot}$	-/16 A DC
Erdung	Überspannungsschutz		
ohne Schalter	#NV		

Gehäuse

Montageart	Wandmontage	Schutzart	IP65
Material	Kunststoff		
max. Temperatur:	-15°C bis +45°C	(Umgebungstemperatur)	